

## Medidor miniatura con pinza amperimétrica 200A + Detector de Voltaje

Medidor con pinza amperimétrica y detector de voltaje CA + linterna integrados



### Características:

- Mide corriente CA 200A con resolución hasta 100mA
- Precisión básica ACA 3%
- Apertura de la quijada 18mm (0.7")  
Tamaño del conductor 300MCM
- Pantalla LCD de 2000 cuentas
- Detector de voltaje CA sin contacto (120/240VCA, 50/60Hz) por pinza amperimétrica
- Linterna LED integrada
- Mide frecuencia hasta 1kHz con resolución de 0.01Hz
- Escala y apagado automático
- Retención de datos
- Protección de sobre carga para todas las escalas
- Indicador de batería débil y fuera de escala
- Completo con dos baterías AAA

### MA120 Características adicionales

- Corriente 200A CA/CD
- Medidas de frecuencia
- Tecla cero ADC y retroiluminación de pantalla



Brillante linterna LED



Detección de voltaje sin contacto por pinza amperimétrica



Especificaciones	MA100	MA120
Corriente CA:	200A	200A
Corriente CD:	—	200A
Resolución máx.:	0.1A	—
Precisión básica ACA (%lect.):	±3%	—
Voltaje CA (Res. Máx.):	Sin contacto	—
Frecuencia (Res. Máx.):	—	1kHz (0.01Hz)
Dimensiones:	164x65x32mm (6.5x2.6x1.3")	—
Peso:	176g (6.2 oz)	—

### Información para ordenar:

MA100 .....Medidor miniatura con pinza amperimétrica 200A CA y detector de voltaje  
MA100-NIST .....Medidor miniatura con pinza amperimétrica 200A CA y detector de voltaje con certificado NIST  
MA120 .....Medidor miniatura con pinza amperimétrica 200A CA/CD y detector de voltaje  
MA120-NIST .....Medidor miniatura con pinza amperimétrica 200A CA/CD y detector de voltaje con certificado NIST

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION  
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.  
Tel.: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

"¡A mí déme un Extech!"  
[www.extech.com](http://www.extech.com)



10/05/04 - R1